

Servicekoder til mobil



Specifikke koder:

TDC koder:

*1nummer	Blind omstilling (transfer) Eksempel: *1200# omstiller opkaldet til lokalnr. 200	**21*tlfnr#	Viderestilling af alle opkald TIL
*2nummer	Omstil og giv modtageren besked først (attended transfer) Eksempel: *2200# Ønsker modtageren ikke at modtage opkaldet, skal modtageren lægge røret på først, men ønsker han at modtage opkaldet, skal man selv lægge på først	##21#	Viderestilling af alle opkald FRA
2*kønummer	Tilmelding af mobil TIL kø	**61*tlfnr#	Viderestilling ved manglende svar TIL
2**kønummer	Framelding af mobil FRA kø	##61#	Viderestilling ved manglende svar FRA
21*komponentnr.	Fast viderestilling TIL af alle opkald til et komponentnummer i telefonomstillingsanlægget Eksempel: 21*1500. Alle opkald til mobilen er viderestillet til kø 1500 Dette er gratis i modsætning til almindelig viderestilling (**21*tlfnr.), hvor mobilkunden selv betaler for viderestillingskaldet.	**61*30808 030**sek#	Ændring af tid for viderestilling ved manglende svar 5-30 sek. (i multipla af 5 sek.)
21**	Fast viderestilling FRA af alle opkald til et komponentnummer i telefonomstillingsanlægget	**62*tlfnr#	Viderestilling TIL ved manglende dækning eller slukket mobil
22*nummer	Dual opkald TIL nummer: Eksempel: 22*310. Alle opkald til mobil vil også ringe på lokalnummer 310 Pas på med køer og viderestillinger til mobilsvaret	##62#	Viderestilling FRA
22**	Dual opkald FRA nummer	**67*tlfnr#	Viderestilling TIL ved optaget
#31#XXXXXXXX	Skjul dit nummer, hvis det normalt er vist.	##67#	Viderestilling FRA
77*	Sætter DND (Forstyr ikke) på mobilen TIL : Alle opkald til mobilen bliver sendt til DND lokalnummer, hvis det er konfigureret i systemet – ellers sendes optaget tone	**002*tlfnr#	Viderestilling TIL af kode 21,61,62 og 67 på én gang
77**	DND på mobilen FRA	##002#	Viderestilling FRA
77*TTMM	Sætter DND på mobilen TIL : Opkald til mobilen får beskeden: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TTMM" TT=timetal MM=Minuttal Hvis DND lokalnummer er konfigureret, sendes opkaldet videre til dette	**004*tlfnr#	Viderestilling TIL af kode 61,62 og 67 på én gang
77**	DND på mobilen FRA	##004#	Viderestilling FRA
78*DDMM	Sætter DND på mobilen TIL : Opkald til mobilen får beskeden; "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DDMM" DD=Dag MM=Måned Hvis DND lokalnummer er konfigureret, sendes opkaldet videre til dette	*43#	"Banke på" funktion TIL
77**	DND på mobilen FRA	#43#	"Banke på" funktion FRA
7**	Musik	*138*1#	SMS TIL med EU prisoplysninger
55*komponentnr.	Indtal besked på en komponent, f.eks. kø, valgmenu mv.	*138*0#	SMS FRA med EU prisoplysninger
**004*30808030#	Sammen med en ændring i konfigurationen af omstillingsanlægget gør denne kode følgende muligt: Hvis et opkald til en mobil fra firmaet (via en kø, en valgmenu eller lignende) ikke kan besvares på mobilen (pga. optaget, ubesvaret eller manglende dækning), kan opkaldet konfigureres til at blive sendt tilbage til firmaets hovedkø, sekretær eller lignende (opkald direkte til mobilen vil altid gå til mobilens voicemail)	*138#	SMS STATUS med EU prisoplysninger
		*138*3#	SMS varsling TIL , når du bruger data i et EU land
		*138*2#	SMS varsling FRA , når du bruger data i et EU land
		*138#	SMS varsling STATUS , når du bruger data i et EU land
		*139*1#	SMS besked TIL om tabte kald
		*139*0#	SMS besked FRA om tabte kald
		*139#	SMS besked STATUS om tabte kald
		*14	Aktivere pause på mobilen
		**14	Deaktiver pause på mobilen